

# G-kit Bonanza XL Set

---

Opbouw instructies



Versie: NL2012 – 2

# G-kit Bonanza XL:

## Algemeen:

Met deze uitbreidingsset voor de G-kit Bonanza wordt de kast met 56cm verhoogd en komt de totale hoogte op 232cm.

## Specificaties:

**Materiaal:** Aluminium extrusie profielen  
Gepatenteerde G-tools kunststof hoekstukken  
Meubelplaat 8mm  
Afwerking binnenzijde wit  
Afwerking buitenzijde houtmotief Zebrano

**Afmetingen:** - Bonanza (h x b x d): 232 X 118 X 78cm  
- + Extensie (h x b x d): 232 X 234 X 78cm

## Verpakkingen:



## Onderhoud en veiligheidsvoorschriften:

In principe is de G-kit Bonanza een onderhoudsvrij product. Toch dient men rekening te houden met een aantal factoren:

- Vermijd contact van vocht met de ongelamineerde zijkanten van de panelen.
- Monteer geen warmteproducerende elektrische apparaten direct op de panelen.

## Garantievoorwaarden:

Op alle onderdelen van de kast zit 1 jaar garantie. Beschadigde onderdelen dienen te worden geretourneerd naar de winkel van aanschaf waarna in samenspraak met de leverancier wordt besloten of betreffende schade binnen de garantievoorwaarden valt.

## Inhoud van de dozen:

### Bonanza XL: – doos 120 x 75 x 6cm

Aantal	Omschrijving	Lengte (mm)	Breedte
2	zijplaat links en rechts	533	728
2	deuren	528	590
2	achterplaat links en rechts	533	564
2	vlakprofiel midden achter	1100	
2	vlakprofiel zijkant midden links + rechts	700	
4	staander links en 2 x achter	505	
1	H-profiel wit voor verbinden achterplaten	505	
2	handvaten met schroefjes		
4	hoekverbinder 4-weg		
1	tochtstrip voor lichtdichte afdichting deur		

### Uitbreidingsmodule XL: – doos 120 x 75 x 6cm

Aantal	Code	Omschrijving	Lengte (mm)	Breedte
2		deuren	528	590
2		achterplaat links en rechts	533	564
2		vlakprofiel midden achter	1100	
2		staander midden achter	505	
1		H-profiel wit voor verbinden achterplaten	505	
2		handvaten met schroefjes		
2		hoekverbinder 5-weg		
1		tochtstrip voor lichtdichte afdichting deur		

## G-kit Bonanza XL opbouw instructies:

### 1. Bonanza XL:

De XL set is gelijk aan de onderzijde van een standaard G-kit Bonanza.

- 1 -Maak een ring van van de 4 aluminium profielen en de 4-weg hoekstukken.
- 2 -Plaats deze op de 4 staanders (1000mm) van de Bonanza
- 3 -Plaats de 4 staanders (505mm) van de XL set op de hoeken.
- 4 -Plaats de deurtjes en de panelen.
- 5 -Plaats de dakplaat met profielen en hoekstukken hier boven op.

### 2. Bonanza XL + Uitbreidingsmodule XL:

- 1 -Maak een ring van van de 6 aluminium profielen de 4-weg en de 5-weg hoekstukken.
- 2 -Plaats deze op de 6 staanders (1000mm) van de Bonanza en uitbreidingsmodule
- 3 -Plaats de 6 staanders (505mm) van de XL set op de hoeken en midden palen.
- 4 -Plaats de deurtjes en de panelen.